



Developed by



SYSTEMMILJØKRAV

Dokumentnummer: PC-007-Systemmiljøkrav Rev.9_DK
Dokumentets revisionsdato: 2024-03-05

Skabelon: T-0213-02



Webside: www.hermesmedical.com

© HERMES Medical Solutions AB

Indholdsfortegnelse

SYSTEMMILJØKRAV	1
1 GENERELLE OPLYSNINGER	3
1.1 ADVARSEL.....	3
2 VERIFICEREDE SYSTEMKOMBINATIONER	4
2.1 BÆRBARE COMPUTERE	4
2.2 ARBEJDSSTATIONER	5
2.3 APPLIKATIONSSERVERE	5
2.4 VIRTUELLE APPLIKATIONSSERVERE.....	6
2.5 APPLIKATIONSSERVERKLIENTER	6
2.6 MICROSOFT AZURE	7
3 KONTAKTOPLYSNINGER	8
3.1 PRODUCENTENS KONTAKTOPLYSNINGER	8
3.2 REPRÆSENTANTER.....	8
3.3 DATTERESLSKABER.....	8

1 GENERELLE OPLYSNINGER

Hermes Medical Solutions' software er blevet verificeret på systemer med de specifikationer, der er beskrevet i dette dokument. Hvis du har spørgsmål vedrørende andre kombinationer, bedes du kontakte supportjenesten, se Kontaktoplysninger.

Der er specifikke krav for vores rekonstruktionssoftware, som er beskrevet i separate kolonner og erstatter de generelle krav.

Hermes Medical Solutions modtager gerne feedback fra læserne af denne manual. Rapporter eventuelle fejl i indhold eller typografi og forslag til forbedringer til vores support, se Kontaktoplysninger.

BEMÆRK: Det er kundens ansvar at installere og vedligeholde antivirussoftware på serveren og klientcomputerne og anvende den nødvendige beskyttelse mod potentielle trusler.

1.1 Avarsel



Only properly trained service personnel of Hermes Medical Solutions, or an authorized dealer, shall perform installations, and service of this product.
Kun korrekt uddannet servicepersonale fra Hermes Medical Solutions, eller fra en autoriseret forhandler, må installere og udføre service på dette produkt.



No other than Hermes Medical Solutions approved applications shall be installed on the computer device for which Hermes Medical Solutions applications are intended to be used. Use of other applications may result in impaired performance and, in the worst case, incorrect output data.

Der må kun installeres Hermes Medical Solutions-godkendte applikationer på den computerenhed, som Hermes Medical Solutions-applikationer er beregnet til at blive brugt på. Brug af andre applikationer kan resultere i nedsat ydeevne og i værste fald forkerte outputdata.

2 VERIFICEREDE SYSTEMKOMBINATIONER

For alle vores produkter – Hermes licenssoftware: ExplorerPWD V4.6.2 eller nyere.
Alle grafikkort (GPU) nævnt nedenfor er fra NVIDIA®.

2.1 Bærbare computere

<i>Operativsystem</i>	<i>Grafikkort</i>	<i>Opløsning</i>	<i>Multimonitor</i>	<i>Særlige krav til rekonstruktion</i>
Microsoft® Windows 11 (64bit)	RTX™ A2000 (4GB 8GB)	1920 x 1080@60Hz	N/A	RTX™ A2000 (4GB 8GB) Skala og layout: 100 % (ikke større) Driver Branch R535 (mindst U2)
	Quadro® Tx000	1920 x 1080@60Hz	N/A	Quadro® T1000/T2000 Skala og layout: 100 % (ikke større) Driver Branch R535 (mindst U2)
Microsoft® Windows 10 (64bit)	RTX™ A2000 (4GB 8GB)	1920 x 1080@60Hz	N/A	RTX™ A2000 (4GB 8GB) Skala og layout: 100 % (ikke større) Driver Branch R535 (mindst U2)
	Quadro® Tx000	1920 x 1080@60Hz	N/A	Quadro® T1000/T2000 Skala og layout: 100 % (ikke større) Driver Branch R525 (mindst U7)

CPU: Intel®

RAM: Minimum 16GB

2.2 Arbejdsstationer

<i>Operativsystem</i>	<i>Grafikkort</i>	<i>Opløsning</i>	<i>Multimonitor</i>	<i>Særlige krav til rekonstruktion</i>
Microsoft® Windows 11 (64bit)	RTX™ Ax000	1920 x 1200@60Hz*	Maksimalt testet multimonitor: 2 monitorer med oplosning på 1920x1200@60Hz	RTX™ A2000 (6GB 12GB) Skala og layout: 100 % (ikke større) Driver Branch R535 (mindst U2)
Microsoft® Windows 10 (64bit)	RTX™ A2000 (6GB 12GB)Quadro® Px000/Px200-series	1920 x 1200@60Hz*	Maksimalt testet multimonitor: 2 monitorer med oplosning på 1920x1200@60Hz	RTX™ A2000 (6GB 12GB) Skala og layout: 100 % (ikke større) Driver Branch R525 (mindst U7)
	Quadro® Px000/Px200-series	1920 x 1200@60Hz*	Maksimalt testet multimonitor: 2 monitorer med oplosning på 1920x1200@60Hz	Quadro® P2000/P2200 Skala og layout: 100 % (ikke større) Driver Branch R525 (mindst U7)

* Maksimalt testet: 2560x1400@60Hz

CPU: Intel®

RAM: Minimum 16GB

2.3 Applikationsservere

<i>Operativsystem</i>	<i>Grafikkort</i>	<i>Særlige krav til rekonstruktion</i>
Microsoft® Server 2019	L4	L4 Driver Branch 16 (mindst 16.1)
	Quadro® RTX™ x000	Quadro RTX™ 4000 Driver Branch R525 (mindst U7)
Microsoft® Server 2016	Quadro® RTX™ x000	Quadro RTX™ 4000 Driver Branch R470 (mindst U12)
	Quadro® Px000-series	Quadro® P4000/P5000 Driver Branch R470 (mindst U12)

CPU: Intel®

RAM: Minimum 64GB

Citrix VDA: Citrix Virtual Apps 7 1912 LTSR (mindst CU6)

Citrix Virtual Apps 7 2203 LTSR (mindst CU2) (anbefalet)

RDS: For ovenstående understøttede Windows Server OS

2.4 Virtuelle applikationsservere

<i>Alternativ 1</i>	
Operativsystem	Microsoft® Server 2019
Graphics Card	NVIDIA® L4
Hypervisor	VMWare VSphere Enterprise edition version 8.0 update 2 VCenter Server version 8.0 update 2
RAM	64GB
Driver versions	NVIDIA vGPU Software 16 Releases (mindst patch 2)
Citrix VDA	Citrix Virtual Apps 7 2203 LTSR (mindst CU2) (anbefalet)

<i>Alternativ 2</i>	
Operativsystem	Microsoft® Server 2016
Graphics Card	NVIDIA® Tesla® P100-16Q
Hypervisor	VMWare VSphere Enterprise edition version 7.03G VCenter Server version 7.03G
RAM	64GB
Driver versions	NVIDIA vGPU Software 13 Releases (mindst patch 7)
Citrix VDA	Citrix Virtual Apps 7 1912 LTSR (mindst CU6) Citrix Virtual Apps 7 2203 LTSR (mindst CU2) (anbefalet)

2.5 Applikationsserverklienter

Skærmopløsning: Maksimalt testet opløsning: 1920x1200@60Hz

Fjernadgang: Citrix Workspace app 1912 LTSR (mindst CU6)
Citrix Workspace app 2203 LTSR (mindst CU2) (anbefalet)
RDP Client Windows 10/11 (nyeste version anbefalet)

Netværkshastighed: Minimum 100 Mbps (anbefalet 1 Gbps)

2.6 Microsoft Azure

<i>Alternativ 1</i>	
Operativsystem	Microsoft® Server 2019
Grafikkort	NVIDIA® T4
Driverversioner	NVIDIA vGPU Software 16 Releases (mindst patch 1)
Virtuel maskine	NCasT4_v3-series
Fjernadgang	Microsoft RemoteApp

BEMÆRK: For licensen kræver Corridor4DM en dedikeret virtuel maskine, og Cedars-Sinai Cardiac Suite kræver en dedikeret virtuel maskine eller udgående internetadgang.

3 KONTAKTOPLYSNINGER

Kontakt en af nedenstående adresser for service, support, eller hvis du har andre spørgsmål.

3.1 Producentens kontaktoplysninger



Hovedkontor
Hermes Medical Solutions AB
Strandbergsgatan 16
112 51 Stockholm
SVERIGE
Tlf.: +46 (0) 819 03 25
www.hermesmedical.com

Generel e-mailadresse:
info@hermesmedical.com

E-mailadresser til support:
support@hermesmedical.com
support.ca@hermesmedical.com
support.us@hermesmedical.com

3.2 Repræsentanter

Autoriserede repræsentanter

Ansvarlig person i Storbritannien
Hermes Medical Solutions Ltd
Cardinal House
46 St. Nicholas Street
Ipswich, IP1 1TT
England, Storbritannien

CH autoriseret repræsentant CH REP
CMI-eksperter
Grellinger Str. 40
4052 Basel
Schweiz

3.3 Datterselskaber

Hermes Medical Solutions Ltd
York Suite, 7-8 Henrietta Street
Covent Garden
London WC2E 8PS
Storbritannien
Tlf.: +44 (0) 20 7839 2513

Hermes Medical Solutions, Inc
710 Cromwell Drive, Suite A
Greenville, NC27858
USA
Tlf.: +1 (866) 437-6372
Fax: +1 (252) 355-4381

Hermes Medical Solutions Canada, Inc
1155, René-Lévesque O., Suite 2500
Montréal (QC) H3B 2K4
Canada
Tlf.: +1 (877) 666-5675
Fax: +1 (514) 288-1430

Hermes Medical Solutions Germany GmbH
Robertstraße 4
48282 Emsdetten
Tyskland
Tlf.: +46 (0)819 03 25